



Bezeichnung: HP 355/37/07 Evolution
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 180294
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **16 Volt**

| Spannung | Motorstrom | Drehzahl | Leistung In | Leistung Out | Wirkungsgrad | Drehmoment |
|----------|------------|----------|-------------|--------------|--------------|------------|
| 16,1 | 9,2 | 8011,6 | 148,0 | 96,1 | 64,9 | 11,5 |
| 16,1 | 10,7 | 7927,7 | 172,8 | 122,1 | 70,6 | 14,7 |
| 16,1 | 11,9 | 7841,5 | 190,5 | 142,7 | 74,9 | 17,4 |
| 16,1 | 12,8 | 7772,9 | 204,6 | 157,5 | 77,0 | 19,4 |
| 16,1 | 13,7 | 7702,7 | 220,1 | 172,5 | 78,4 | 21,4 |
| 16,1 | 14,8 | 7667,3 | 237,9 | 191,2 | 80,3 | 23,8 |
| 16,1 | 15,8 | 7595,0 | 254,3 | 207,4 | 81,6 | 26,1 |
| 16,1 | 16,7 | 7515,7 | 268,6 | 219,8 | 81,8 | 27,9 |
| 16,1 | 17,7 | 7474,7 | 283,7 | 234,6 | 82,7 | 30,0 |
| 16,1 | 18,9 | 7405,6 | 302,8 | 251,2 | 83,0 | 32,4 |
| 16,1 | 19,7 | 7352,4 | 317,2 | 265,8 | 83,8 | 34,5 |
| 16,1 | 20,7 | 7279,8 | 332,7 | 279,2 | 83,9 | 36,6 |
| 16,0 | 21,7 | 7217,5 | 348,2 | 292,4 | 84,0 | 38,7 |
| 16,0 | 22,8 | 7144,1 | 365,5 | 307,7 | 84,2 | 41,1 |
| 16,0 | 23,8 | 7092,5 | 381,5 | 320,5 | 84,0 | 43,2 |
| 16,1 | 24,8 | 7044,2 | 397,5 | 334,1 | 84,0 | 45,3 |
| 16,1 | 25,7 | 6984,4 | 413,0 | 346,4 | 83,9 | 47,4 |
| 16,1 | 26,7 | 6932,6 | 429,1 | 359,7 | 83,8 | 49,6 |
| 16,1 | 27,7 | 6880,3 | 444,9 | 371,1 | 83,4 | 51,5 |
| 16,1 | 28,8 | 6817,3 | 462,5 | 385,1 | 83,3 | 54,0 |
| 16,1 | 29,9 | 6775,2 | 479,8 | 397,8 | 82,9 | 56,1 |
| 16,1 | 30,8 | 6728,2 | 494,1 | 408,8 | 82,7 | 58,0 |
| 16,1 | 31,7 | 6688,4 | 510,0 | 420,4 | 82,4 | 60,0 |
| 16,1 | 32,8 | 6629,4 | 527,2 | 432,5 | 82,0 | 62,3 |
| 16,1 | 33,9 | 6579,8 | 545,6 | 445,9 | 81,7 | 64,7 |
| 16,1 | 34,5 | 6518,4 | 553,9 | 451,3 | 81,5 | 66,1 |
| 16,1 | 35,7 | 6424,8 | 574,2 | 462,9 | 80,6 | 68,8 |
| 16,1 | 36,7 | 6371,6 | 589,9 | 473,2 | 80,2 | 70,9 |
| 16,0 | 37,7 | 6308,0 | 604,2 | 481,2 | 79,6 | 72,8 |
| 16,1 | 38,8 | 6247,8 | 622,1 | 492,4 | 79,1 | 75,3 |
| 16,1 | 39,7 | 6205,3 | 638,2 | 501,0 | 78,5 | 77,1 |



Bezeichnung: HP 355/37/07 Evolution
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 180294
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **18 Volt**

| Spannung | Motorstrom | Drehzahl | Leistung In | Leistung Out | Wirkungsgrad | Drehmoment |
|----------|------------|----------|-------------|--------------|--------------|------------|
| 18,1 | 9,3 | 8959,5 | 167,9 | 108,3 | 64,5 | 11,5 |
| 18,1 | 10,9 | 8892,0 | 197,7 | 139,1 | 70,4 | 14,9 |
| 18,1 | 11,7 | 8839,9 | 211,6 | 155,2 | 73,3 | 16,8 |
| 18,1 | 12,7 | 8777,6 | 229,8 | 173,5 | 75,5 | 18,9 |
| 18,1 | 13,7 | 8712,9 | 247,0 | 192,7 | 78,0 | 21,1 |
| 18,1 | 14,8 | 8655,1 | 266,9 | 213,3 | 79,9 | 23,5 |
| 18,1 | 15,9 | 8588,1 | 287,1 | 233,8 | 81,4 | 26,0 |
| 18,1 | 16,9 | 8526,2 | 304,6 | 251,1 | 82,5 | 28,1 |
| 18,1 | 17,8 | 8461,8 | 321,5 | 268,5 | 83,5 | 30,3 |
| 18,1 | 18,8 | 8395,8 | 339,6 | 284,6 | 83,8 | 32,4 |
| 18,1 | 19,9 | 8341,3 | 358,8 | 301,4 | 84,0 | 34,5 |
| 18,1 | 20,7 | 8284,2 | 373,4 | 315,1 | 84,4 | 36,3 |
| 18,1 | 21,7 | 8226,6 | 392,5 | 332,9 | 84,8 | 38,6 |
| 18,1 | 23,1 | 8142,6 | 416,3 | 353,0 | 84,8 | 41,4 |
| 18,1 | 23,8 | 8085,5 | 430,1 | 366,4 | 85,2 | 43,3 |
| 18,1 | 24,8 | 8018,4 | 447,5 | 380,6 | 85,0 | 45,3 |
| 18,1 | 25,8 | 7955,1 | 466,2 | 397,0 | 85,2 | 47,7 |
| 18,1 | 26,9 | 7894,9 | 485,0 | 411,9 | 84,9 | 49,8 |
| 18,1 | 27,7 | 7843,3 | 500,1 | 423,5 | 84,7 | 51,6 |
| 18,1 | 28,7 | 7779,5 | 518,6 | 438,4 | 84,5 | 53,8 |
| 18,1 | 29,6 | 7695,5 | 534,2 | 450,4 | 84,3 | 55,9 |
| 18,1 | 30,8 | 7620,0 | 555,7 | 467,5 | 84,1 | 58,6 |
| 18,1 | 31,8 | 7567,0 | 574,6 | 482,4 | 84,0 | 60,9 |
| 18,1 | 32,8 | 7517,0 | 592,4 | 496,0 | 83,7 | 63,0 |
| 18,1 | 33,7 | 7454,7 | 609,4 | 506,9 | 83,2 | 64,9 |
| 18,1 | 34,7 | 7401,6 | 626,8 | 520,6 | 83,1 | 67,2 |
| 18,1 | 35,7 | 7346,4 | 644,2 | 532,3 | 82,6 | 69,2 |
| 18,1 | 36,8 | 7289,8 | 664,3 | 545,6 | 82,1 | 71,5 |
| 18,1 | 37,7 | 7246,1 | 681,1 | 556,5 | 81,7 | 73,3 |
| 18,1 | 38,7 | 7187,2 | 699,5 | 568,9 | 81,3 | 75,6 |
| 18,1 | 39,7 | 7128,2 | 717,2 | 581,1 | 81,0 | 77,9 |



Bezeichnung: HP 355/37/07 Evolution
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 180294
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **20 Volt**

| Spannung | Motorstrom | Drehzahl | Leistung In | Leistung Out | Wirkungsgrad | Drehmoment |
|----------|------------|----------|-------------|--------------|--------------|------------|
| 20,1 | 9,7 | 9895,4 | 194,8 | 129,7 | 66,6 | 12,5 |
| 20,1 | 10,8 | 9849,9 | 215,7 | 151,9 | 70,4 | 14,7 |
| 20,1 | 11,8 | 9788,1 | 236,2 | 176,1 | 74,5 | 17,2 |
| 20,1 | 12,8 | 9742,0 | 256,2 | 195,7 | 76,4 | 19,2 |
| 20,1 | 13,8 | 9670,0 | 276,0 | 217,1 | 78,7 | 21,4 |
| 20,1 | 14,9 | 9595,7 | 298,3 | 239,7 | 80,3 | 23,9 |
| 20,1 | 15,8 | 9542,5 | 317,4 | 258,9 | 81,6 | 25,9 |
| 20,1 | 16,8 | 9481,3 | 336,1 | 278,5 | 82,9 | 28,1 |
| 20,1 | 17,7 | 9416,4 | 354,4 | 296,0 | 83,5 | 30,0 |
| 20,1 | 18,7 | 9348,7 | 375,9 | 315,1 | 83,8 | 32,2 |
| 20,1 | 19,8 | 9294,0 | 396,7 | 334,4 | 84,3 | 34,4 |
| 20,1 | 20,8 | 9223,8 | 417,5 | 354,6 | 84,9 | 36,7 |
| 20,1 | 21,8 | 9149,6 | 438,5 | 373,3 | 85,1 | 39,0 |
| 20,1 | 22,7 | 9097,2 | 456,4 | 389,1 | 85,3 | 40,9 |
| 20,1 | 23,8 | 9028,6 | 476,9 | 406,9 | 85,3 | 43,0 |
| 20,1 | 24,8 | 8957,9 | 497,4 | 425,2 | 85,5 | 45,3 |
| 20,1 | 25,8 | 8885,2 | 518,6 | 443,3 | 85,5 | 47,6 |
| 20,1 | 26,7 | 8831,2 | 536,3 | 457,5 | 85,3 | 49,5 |
| 20,1 | 27,7 | 8760,6 | 556,2 | 474,5 | 85,3 | 51,7 |
| 20,1 | 28,8 | 8694,4 | 577,9 | 493,1 | 85,3 | 54,2 |
| 20,1 | 29,8 | 8621,0 | 597,4 | 508,0 | 85,0 | 56,3 |
| 20,1 | 31,1 | 8541,9 | 623,9 | 529,1 | 84,8 | 59,2 |
| 20,1 | 31,7 | 8510,1 | 635,3 | 537,9 | 84,7 | 60,4 |
| 20,1 | 32,7 | 8456,1 | 657,3 | 552,8 | 84,1 | 62,4 |
| 20,1 | 33,6 | 8385,1 | 674,9 | 566,7 | 84,0 | 64,5 |
| 20,1 | 34,8 | 8294,0 | 698,0 | 583,2 | 83,6 | 67,1 |
| 20,1 | 35,8 | 8238,1 | 718,1 | 597,6 | 83,2 | 69,3 |
| 20,1 | 36,8 | 8197,3 | 737,7 | 612,0 | 83,0 | 71,3 |
| 20,1 | 37,8 | 8164,6 | 758,2 | 627,0 | 82,7 | 73,3 |
| 20,1 | 38,7 | 8109,5 | 777,0 | 639,2 | 82,3 | 75,3 |
| 20,1 | 39,7 | 8001,4 | 797,8 | 651,9 | 81,7 | 77,8 |



Bezeichnung: HP 355/37/07 Evolution
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 210294
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **22 Volt**

| Spannung | Motorstrom | Drehzahl | Leistung In | Leistung Out | Wirkungsgrad | Drehmoment |
|----------|------------|----------|-------------|--------------|--------------|------------|
| 22,1 | 14,5 | 10456,6 | 319,6 | 249,4 | 78,0 | 22,8 |
| 22,1 | 16,0 | 10386,2 | 353,3 | 284,4 | 80,5 | 26,2 |
| 22,1 | 16,7 | 10337,7 | 369,9 | 302,8 | 81,9 | 28,0 |
| 22,1 | 17,9 | 10276,1 | 394,9 | 327,3 | 82,9 | 30,4 |
| 22,1 | 18,9 | 10223,8 | 417,8 | 343,7 | 82,3 | 32,1 |
| 22,1 | 19,7 | 10167,4 | 434,9 | 364,5 | 83,8 | 34,2 |
| 22,1 | 20,8 | 10093,5 | 459,5 | 392,6 | 85,5 | 37,1 |
| 22,1 | 21,8 | 10045,6 | 481,1 | 409,2 | 85,1 | 38,9 |
| 22,1 | 22,8 | 9990,0 | 502,8 | 427,7 | 85,1 | 40,9 |
| 22,1 | 23,7 | 9936,5 | 523,7 | 448,4 | 85,6 | 43,1 |
| 22,1 | 24,9 | 9864,1 | 550,9 | 471,9 | 85,7 | 45,7 |
| 22,1 | 25,7 | 9830,3 | 567,1 | 486,1 | 85,7 | 47,2 |
| 22,1 | 26,8 | 9752,8 | 592,8 | 511,1 | 86,2 | 50,1 |
| 22,1 | 27,8 | 9696,9 | 614,6 | 525,9 | 85,6 | 51,8 |
| 22,1 | 28,7 | 9644,4 | 634,4 | 545,1 | 85,9 | 54,0 |
| 22,1 | 29,9 | 9567,7 | 660,6 | 568,2 | 86,0 | 56,7 |
| 22,1 | 30,8 | 9509,7 | 679,7 | 581,1 | 85,5 | 58,4 |
| 22,1 | 31,7 | 9455,4 | 699,9 | 600,9 | 85,9 | 60,7 |
| 22,1 | 32,8 | 9380,4 | 724,8 | 618,7 | 85,4 | 63,0 |
| 22,1 | 33,7 | 9319,2 | 743,3 | 634,6 | 85,4 | 65,0 |
| 22,1 | 34,7 | 9216,6 | 765,8 | 652,5 | 85,2 | 67,6 |
| 22,1 | 35,8 | 9151,0 | 789,9 | 670,9 | 84,9 | 70,0 |
| 22,1 | 36,8 | 9090,3 | 813,3 | 686,1 | 84,4 | 72,1 |
| 22,1 | 37,7 | 9042,5 | 831,4 | 701,2 | 84,3 | 74,1 |
| 22,1 | 38,7 | 8980,7 | 854,4 | 718,6 | 84,1 | 76,4 |
| 22,1 | 39,7 | 8914,3 | 876,4 | 733,1 | 83,7 | 78,5 |
| 22,1 | 40,8 | 8879,8 | 901,4 | 750,0 | 83,2 | 80,7 |
| 22,1 | 41,6 | 8838,4 | 918,5 | 763,6 | 83,1 | 82,5 |
| 22,1 | 42,8 | 8774,6 | 944,5 | 781,1 | 82,7 | 85,0 |
| 22,1 | 43,8 | 8704,9 | 966,0 | 794,0 | 82,2 | 87,1 |
| 22,1 | 44,8 | 8616,0 | 989,2 | 805,8 | 81,5 | 89,3 |



Bezeichnung: HP 355/37/07 Evolution
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 210294
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **26 Volt**

| Spannung | Motorstrom | Drehzahl | Leistung In | Leistung Out | Wirkungsgrad | Drehmoment |
|----------|------------|----------|-------------|--------------|--------------|------------|
| 26,1 | 14,4 | 12643,4 | 375,5 | 295,7 | 78,8 | 22,3 |
| 26,1 | 15,8 | 12536,9 | 411,5 | 334,8 | 81,4 | 25,5 |
| 26,1 | 16,8 | 12456,8 | 438,3 | 363,5 | 82,9 | 27,9 |
| 26,1 | 17,7 | 12406,1 | 461,3 | 386,7 | 83,8 | 29,8 |
| 26,1 | 18,8 | 12329,9 | 490,3 | 413,2 | 84,3 | 32,0 |
| 26,1 | 20,0 | 12261,6 | 521,2 | 441,7 | 84,7 | 34,4 |
| 26,1 | 20,9 | 12186,9 | 544,2 | 467,4 | 85,9 | 36,6 |
| 26,1 | 21,8 | 12110,6 | 568,8 | 491,8 | 86,5 | 38,8 |
| 26,1 | 22,9 | 12056,0 | 596,2 | 514,3 | 86,3 | 40,7 |
| 26,1 | 23,8 | 11983,8 | 621,3 | 536,4 | 86,3 | 42,7 |
| 26,1 | 24,8 | 11904,0 | 645,3 | 560,4 | 86,8 | 45,0 |
| 26,1 | 25,7 | 11820,6 | 669,1 | 581,4 | 86,9 | 47,0 |
| 26,1 | 26,7 | 11740,9 | 694,9 | 605,3 | 87,1 | 49,2 |
| 26,1 | 27,9 | 11648,5 | 727,8 | 629,8 | 86,5 | 51,6 |
| 26,1 | 28,7 | 11536,5 | 748,5 | 655,3 | 87,6 | 54,3 |
| 26,1 | 29,7 | 11466,9 | 773,2 | 675,2 | 87,3 | 56,2 |
| 26,1 | 30,8 | 11412,2 | 802,0 | 697,2 | 86,9 | 58,3 |
| 26,1 | 31,7 | 11345,5 | 826,2 | 717,5 | 86,8 | 60,4 |
| 26,1 | 32,8 | 11290,9 | 854,4 | 738,2 | 86,4 | 62,4 |
| 26,1 | 33,8 | 11215,7 | 880,9 | 761,4 | 86,4 | 64,8 |
| 26,1 | 34,8 | 11180,4 | 907,1 | 783,6 | 86,4 | 66,9 |
| 26,1 | 35,9 | 11098,6 | 937,2 | 806,0 | 86,0 | 69,4 |
| 26,1 | 36,6 | 11060,8 | 955,2 | 821,0 | 86,0 | 70,9 |
| 26,1 | 37,9 | 10904,7 | 987,6 | 841,6 | 85,2 | 73,7 |
| 26,1 | 38,8 | 10851,2 | 1011,5 | 858,1 | 84,8 | 75,5 |
| 26,1 | 39,7 | 10787,3 | 1034,6 | 874,5 | 84,5 | 77,4 |
| 26,1 | 40,8 | 10727,9 | 1063,6 | 897,8 | 84,4 | 79,9 |
| 26,1 | 41,7 | 10675,7 | 1087,3 | 913,7 | 84,0 | 81,7 |
| 26,1 | 42,8 | 10616,6 | 1116,7 | 933,5 | 83,6 | 84,0 |
| 26,1 | 43,8 | 10565,5 | 1142,1 | 947,8 | 83,0 | 85,7 |
| 26,1 | 44,8 | 10477,9 | 1167,7 | 965,1 | 82,7 | 88,0 |



Bezeichnung: HP 355/37/07 Evolution
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 210294
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **28 Volt**

| Spannung | Motorstrom | Drehzahl | Leistung In | Leistung Out | Wirkungsgrad | Drehmoment |
|----------|------------|----------|-------------|--------------|--------------|------------|
| 28,1 | 14,6 | 13620,2 | 411,1 | 324,6 | 79,0 | 22,8 |
| 28,1 | 15,7 | 13539,6 | 440,2 | 355,6 | 80,8 | 25,1 |
| 28,1 | 16,7 | 13456,3 | 469,5 | 386,2 | 82,3 | 27,4 |
| 28,1 | 17,9 | 13380,9 | 502,1 | 421,1 | 83,9 | 30,1 |
| 28,1 | 18,9 | 13330,0 | 529,7 | 444,8 | 84,0 | 31,9 |
| 28,1 | 19,9 | 13219,4 | 558,6 | 475,2 | 85,1 | 34,3 |
| 28,1 | 20,9 | 13150,5 | 585,5 | 505,9 | 86,4 | 36,7 |
| 28,1 | 21,8 | 13071,6 | 612,3 | 530,4 | 86,6 | 38,8 |
| 28,1 | 22,9 | 12994,5 | 642,7 | 557,0 | 86,7 | 40,9 |
| 28,1 | 23,7 | 12883,8 | 665,8 | 581,4 | 87,3 | 43,1 |
| 28,1 | 24,9 | 12805,0 | 698,4 | 610,4 | 87,4 | 45,5 |
| 28,1 | 25,7 | 12749,4 | 720,3 | 629,4 | 87,4 | 47,1 |
| 28,1 | 26,9 | 12616,5 | 754,4 | 657,3 | 87,1 | 49,8 |
| 28,1 | 27,8 | 12527,0 | 780,0 | 683,6 | 87,6 | 52,1 |
| 28,1 | 29,1 | 12432,4 | 818,0 | 715,8 | 87,5 | 55,0 |
| 28,1 | 29,8 | 12379,4 | 837,6 | 734,8 | 87,7 | 56,7 |
| 28,1 | 30,9 | 12307,4 | 867,6 | 758,4 | 87,4 | 58,8 |
| 28,1 | 31,9 | 12224,1 | 896,1 | 782,4 | 87,3 | 61,1 |
| 28,1 | 32,9 | 12156,1 | 924,7 | 806,3 | 87,2 | 63,3 |
| 28,1 | 33,7 | 12119,6 | 945,7 | 824,8 | 87,2 | 65,0 |
| 28,1 | 34,8 | 12045,2 | 977,5 | 849,4 | 86,9 | 67,3 |
| 28,1 | 35,9 | 11992,0 | 1006,8 | 874,8 | 86,9 | 69,7 |
| 28,1 | 36,9 | 11949,6 | 1036,2 | 898,1 | 86,7 | 71,8 |
| 28,1 | 37,9 | 11820,1 | 1064,5 | 919,0 | 86,3 | 74,2 |
| 28,1 | 38,9 | 11756,8 | 1090,7 | 939,0 | 86,1 | 76,3 |
| 28,1 | 39,9 | 11688,1 | 1120,1 | 957,6 | 85,5 | 78,2 |
| 28,1 | 40,9 | 11649,0 | 1146,9 | 981,0 | 85,5 | 80,4 |
| 28,1 | 41,8 | 11589,5 | 1172,9 | 999,6 | 85,2 | 82,4 |
| 28,1 | 42,8 | 11536,7 | 1200,3 | 1018,2 | 84,8 | 84,3 |
| 28,1 | 43,7 | 11481,5 | 1227,5 | 1036,7 | 84,5 | 86,2 |
| 28,1 | 44,9 | 11403,5 | 1261,6 | 1059,3 | 84,0 | 88,7 |



Bezeichnung: HP 355/37/07 Evolution
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 210294
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **30 Volt**

| Spannung | Motorstrom | Drehzahl | Leistung In | Leistung Out | Wirkungsgrad | Drehmoment |
|----------|------------|----------|-------------|--------------|--------------|------------|
| 30,1 | 14,3 | 14602,9 | 430,6 | 343,5 | 79,8 | 22,5 |
| 30,1 | 15,9 | 14513,0 | 476,9 | 388,2 | 81,4 | 25,5 |
| 30,1 | 16,9 | 14426,9 | 506,9 | 423,1 | 83,5 | 28,0 |
| 30,1 | 17,8 | 14362,1 | 534,9 | 451,6 | 84,4 | 30,0 |
| 30,1 | 18,7 | 14295,6 | 562,4 | 477,9 | 85,0 | 31,9 |
| 30,1 | 19,8 | 14198,2 | 596,6 | 514,2 | 86,2 | 34,6 |
| 30,1 | 20,8 | 14121,0 | 626,5 | 541,9 | 86,5 | 36,6 |
| 30,1 | 21,9 | 14057,7 | 657,1 | 570,8 | 86,9 | 38,8 |
| 30,1 | 22,9 | 13972,3 | 688,0 | 601,0 | 87,4 | 41,1 |
| 30,1 | 23,9 | 13902,1 | 718,8 | 630,1 | 87,7 | 43,3 |
| 30,1 | 24,9 | 13793,1 | 748,7 | 657,7 | 87,9 | 45,5 |
| 30,1 | 25,9 | 13713,2 | 777,8 | 688,0 | 88,5 | 47,9 |
| 30,1 | 26,7 | 13658,1 | 804,3 | 708,1 | 88,0 | 49,5 |
| 30,1 | 27,8 | 13580,8 | 836,6 | 737,4 | 88,1 | 51,9 |
| 30,1 | 29,0 | 13514,9 | 872,0 | 771,5 | 88,5 | 54,5 |
| 30,1 | 29,7 | 13430,8 | 893,5 | 787,2 | 88,1 | 56,0 |
| 30,1 | 31,0 | 13309,7 | 932,7 | 819,6 | 87,9 | 58,8 |
| 30,1 | 31,7 | 13242,4 | 954,5 | 839,4 | 87,9 | 60,5 |
| 30,1 | 32,8 | 13172,3 | 985,6 | 867,2 | 88,0 | 62,9 |
| 30,1 | 34,4 | 13096,9 | 1033,8 | 900,0 | 87,1 | 65,6 |
| 30,1 | 34,8 | 13002,3 | 1048,0 | 919,5 | 87,7 | 67,5 |
| 30,1 | 35,9 | 12934,4 | 1079,7 | 942,0 | 87,3 | 69,6 |
| 30,1 | 36,6 | 12885,1 | 1101,9 | 960,6 | 87,2 | 71,2 |
| 30,1 | 38,0 | 12816,6 | 1141,9 | 992,9 | 87,0 | 74,0 |
| 30,1 | 38,8 | 12763,9 | 1165,4 | 1010,0 | 86,7 | 75,6 |
| 30,1 | 39,8 | 12707,1 | 1197,3 | 1035,2 | 86,5 | 77,8 |
| 30,1 | 40,9 | 12557,6 | 1230,3 | 1056,4 | 85,9 | 80,3 |
| 30,1 | 41,7 | 12526,4 | 1253,6 | 1074,1 | 85,7 | 81,9 |
| 30,1 | 42,7 | 12477,8 | 1285,1 | 1097,2 | 85,4 | 84,0 |
| 30,1 | 43,7 | 12412,1 | 1313,0 | 1117,6 | 85,1 | 86,0 |
| 30,1 | 44,8 | 12382,5 | 1347,2 | 1139,5 | 84,6 | 87,9 |



Bezeichnung: HP 355/37/07 Evolution
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 210294
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **32 Volt**

| Spannung | Motorstrom | Drehzahl | Leistung In | Leistung Out | Wirkungsgrad | Drehmoment |
|----------|------------|----------|-------------|--------------|--------------|------------|
| 32,1 | 14,5 | 15530,6 | 463,6 | 379,8 | 81,9 | 23,4 |
| 32,1 | 15,8 | 15445,8 | 504,8 | 418,3 | 82,9 | 25,9 |
| 32,1 | 16,9 | 15373,7 | 542,9 | 460,4 | 84,8 | 28,6 |
| 32,1 | 18,0 | 15350,5 | 578,2 | 490,3 | 84,8 | 30,5 |
| 32,1 | 18,9 | 15294,4 | 605,1 | 518,5 | 85,7 | 32,4 |
| 32,1 | 19,9 | 15213,0 | 637,8 | 549,3 | 86,1 | 34,5 |
| 32,1 | 20,9 | 15126,9 | 669,7 | 584,8 | 87,3 | 36,9 |
| 32,1 | 21,7 | 15062,3 | 694,4 | 603,3 | 86,9 | 38,3 |
| 32,1 | 23,0 | 14952,7 | 736,8 | 645,5 | 87,6 | 41,2 |
| 32,1 | 23,8 | 14893,7 | 763,1 | 669,7 | 87,8 | 42,9 |
| 32,1 | 24,9 | 14818,1 | 799,1 | 701,1 | 87,7 | 45,2 |
| 32,1 | 26,0 | 14734,4 | 832,0 | 733,2 | 88,1 | 47,5 |
| 32,1 | 26,8 | 14648,0 | 858,4 | 757,0 | 88,2 | 49,4 |
| 32,1 | 27,9 | 14565,1 | 894,0 | 788,2 | 88,2 | 51,7 |
| 32,1 | 28,9 | 14467,9 | 927,6 | 820,1 | 88,4 | 54,1 |
| 32,1 | 29,8 | 14393,5 | 954,5 | 843,1 | 88,3 | 55,9 |
| 32,1 | 30,9 | 14308,8 | 990,4 | 874,6 | 88,3 | 58,4 |
| 32,1 | 31,7 | 14252,2 | 1016,1 | 898,8 | 88,5 | 60,2 |
| 32,1 | 32,9 | 14177,7 | 1053,5 | 929,3 | 88,2 | 62,6 |
| 32,1 | 33,8 | 14133,5 | 1083,3 | 947,1 | 87,4 | 64,0 |
| 32,1 | 34,9 | 14033,3 | 1117,8 | 983,2 | 88,0 | 66,9 |
| 32,1 | 35,7 | 13974,8 | 1144,5 | 1004,7 | 87,8 | 68,7 |
| 32,1 | 36,8 | 13891,4 | 1178,7 | 1032,9 | 87,6 | 71,0 |
| 32,1 | 37,8 | 13825,6 | 1213,1 | 1061,9 | 87,5 | 73,3 |
| 32,1 | 38,6 | 13761,5 | 1237,4 | 1080,3 | 87,3 | 75,0 |
| 32,1 | 39,7 | 13686,5 | 1273,4 | 1108,6 | 87,1 | 77,4 |
| 32,1 | 40,8 | 13619,2 | 1308,7 | 1136,1 | 86,8 | 79,7 |
| 32,1 | 41,9 | 13555,2 | 1342,7 | 1160,2 | 86,4 | 81,7 |
| 32,1 | 42,7 | 13488,9 | 1368,2 | 1178,2 | 86,1 | 83,4 |
| 32,1 | 43,7 | 13433,2 | 1400,9 | 1202,0 | 85,8 | 85,5 |
| 32,1 | 44,8 | 13369,0 | 1435,3 | 1225,8 | 85,4 | 87,6 |